



DAC1-13S-30-320



- УЗИП Тип 1 + 2 + 3 AC
- I_n : 20 кА
- I_{imp} : 12.5 кА
- Съёмные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель t*: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП	1+2
Сеть	230/400 В 3-фазный
Конфигурация нейтрали	TNC
Макс. AC рабочее напряжение	U_c 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток	I_{pe} < 1 mA
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n 20 kA
Макс. ток разряда	I_{max} 50 kA
Максимальный ток разряда	I_{max} Total 150 kA
Импульсный ток на полюс	I_{imp} 12.5 kA
Суммарный ток молнии	I_{total} 37.5 kA
Удельная энергия на полюс	W/R 40 kJ/ohm
Режим(ы) защиты	L/PE
Уровень защиты L/PE @ I_n (8/20μs)	U_p L/PE 1.6 kV
Остаточное напряжение L / PE при 5 кА @ 5 кА (8/20μs)	U_p -5kA 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr} 50 000 A

механические характеристики

Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3-фазный
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T_u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	MDAC1-13-320
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 mm ² max.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
Вес	0.562 kg

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	SFD1-13S-30 / 125 A min. - 315 A max. - Type gG

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC

Артикул

821710323

